

A10 Classic

NEU

Vollverstärker mit Röhrenvorstufe

3
Jahre
Garantie*



Advance Paris stellt mit dem A10 Classic einen neuen, sehr exklusiven Vollverstärker vor.

„Classic“ ist hier nämlich lediglich der audiophile und diskrete Aufbau mit Class AB-Verstärkung und einer hochwertigen Röhren-Vorstufe. Dabei setzt der in Frankreich ansässige Hersteller auf einen sehr groß dimensionierten Ringkerntransformator, insgesamt vier hochkapazitive 6800 μ F-Kondensatoren sowie zwei streng selektierte Doppeltriodenröhren.

Dem zeitgenössischen Anspruch wird man neben dem integrierten USB-B-Slot auch mit zwei HDMI-Schnittstellen gerecht. Ein Anschluss unterstützt dabei den Audio Return Channel, so dass man komfortabel und mit nur einem HDMI-Kabel ein TV-Gerät anschließen und dessen Audiosignal über den A10 Classic wiedergeben kann.



Die ECC81/12AT7 Röhren-Vorstufe geht Hand in Hand mit dem Class AB-Verstärker der Advance Paris-Komponente, der 2x 190 Watt an 4 Ohm zu leisten vermag. Dieser arbeitet in Push-Pull-Anordnung als Gegentaktverstärker und ist selbst für hohe Leistungsanforderungen bei geringster Verzerrung perfekt gerüstet.

Die D/A-Wandlung übernimmt der hochwertige und bewährte AK4490 Chip. An den drei optischen Eingängen werden Signale mit bis zu 96 kHz/24-Bit verarbeitet, am koaxialen Eingang bis zu 192 kHz/24-Bit. Via USB können von einem PC oder Mac auch PCM-Signale mit bis zu 384 kHz/32-Bit abgespielt werden, außerdem DSD 2.8 MHz, DSD 5.6 MHz und DSD 11.2 MHz.



Zusätzlich stehen ein USB-A-Slot sowie sechs analoge Cinch-Eingänge zur Verfügung, der dedizierte Phono-Eingang unterstützt MM-Tonabnehmer. Außerdem sind XLR-Eingänge an Bord und der direkte Anschluss der optional erhältlichen Wireless-/Bluetooth-Module XFTB01 und XFTB02 ist problemlos

möglich. Eine Auto Standby-Funktion, hochwertig vergoldete und gekapselte Lautsprecher-Terminals sowie zwei Subwoofer-Ausgänge bzw. Pre-Outs runden die Ausstattung und flexible Anschluss-Sektion des A10 Classic ab.

Optisch fügt er sich mit schwarzer Hochglanz-Front, silbernen Bedienelementen mit weißer LED-Beleuchtung und einem Punktmatrix-Display nahtlos ins Familien-Design von Advance Paris ein und präsentiert die Doppeltriodenröhren mittig zwischen den blau beleuchteten VU-Metern der zwei Kanäle.

A10 Classic

Vollverstärker mit Röhrenvorstufe

SPECS & FACTS

- Konzipiert und entwickelt in Frankreich von Advance Paris
- Exklusive Röhren-Vorstufe mit Doppeltriodenröhren
- 2x 190 Watt Class AB-Verstärkung
- 2 HDMI-Schnittstellen inklusive ARC
- Phono-Eingang für MM-Tonabnehmer
- Direktanschluss eines PCs/Macs über USB-B
- Signalverarbeitung PCM bis 384 kHz und DSD bis 11.2 MHz



TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung 4Ω/8Ω
Ausgangsleistung asymmetrisch
Frequenzgang
Verzerrung
Ausgangsimpedanz
Signal/Rauschverhältnis
D/A-Wandler
Digital Audio PCM Transceiver
Eingangsschnittstellen USB/DSD:
Optischer Eingang
Koaxialer Eingang
USB audio PCM Eingang

Maximale Leistungsaufnahme
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht

2x 190W/130W Verstärkerklasse AB
9 V
20Hz - 80 kHz (+/-3dB)
< 0,006% @1kHz/1W / < 0,02% @ 32W
10KΩ
98dB
AK4490 (32bit - 768kHz)
AK4118
24bit/96kHz PCM
24bit/192kHz PCM
24bit/32bit 44,1kHz - 384kHz
2.8MHz (DSD64)-DOP/5.6MHz,
(DSD128)-DOP/11.2MHz (DSD 256)-DOP
900W
17,5 x 43 x 38,5 cm
14,5 kg

ADVANCE
PARIS

Erhältlich in: schwarz ■
EAN Code: 376017929198 8